


WSPシリーズ
WSPAシリーズ
WGPシリーズ
WVPシリーズ
WAPシリーズ
TFシリーズ
TZシリーズ
TWシリーズ
THシリーズ
アクセサリ
価格表
アプリケーション
索引

CT変換器・PT変換器

WVP-CTA WVP-PTA
WVP-CTE WVP-PTE



標準価格

CTA, PTA : 26,400円
CTE, PTE : 37,400円
DC電源 : +5,000円
テストレポート : +1,000円

※「99」,「S」コードについては別途お問い合わせください。

本器は、受変電設備、動力回路等に分散設置されたCTやPTの2次出力の伝送に便利な計装用信号に変換するプラグイン形の信号変換器です。なお、□TEタイプは、真の実効値測定方式ですから、ひずみ波に対して特に高い信頼性を発揮します。

- ### 特長

 - 絶縁耐圧AC2000V
 - 低リップルで直線性に優れた信号を出力
 - 負荷抵抗の指定が不要の定電圧または定電流出力
 - 動力・電灯回路の監視に好適(□TEタイプ)
 - DINレール取付、壁面取付両用のプラグイン形
- ### 主な用途

 - CT、PT信号のコンピュータへの取り込み
 - 誘導モータ、ポンプの運転監視
 - サイリスタ、インバータ採用回路の電流、電圧測定

型 式

WVP — [] — [] — [] — []

CTA	CT変換器(絶縁)	整流形(平均値)
CTE		真の実効値形
PTA	PT変換器(絶縁)	整流形(平均値)
PTE		真の実効値形

入力信号		
24	AC0~1A	CT変換器用 レンジ
25	AC0~5A	
55	AC0~100V	
56	AC0~110V	
57	AC0~150V	
58	AC0~200V	PT変換器用 レンジ
59	AC0~250V	
99	上記以外 お問い合わせください	

出力信号		許容負荷抵抗
A	DC4~20mA	750Ω以下
B	DC1~5mA	3kΩ以下
C	DC2~10mA	1.5kΩ以下
D	DC0~1mA	15kΩ以下
E	DC0~10mA	1.5kΩ以下
F	DC0~16mA	937Ω以下
G	DC0~20mA	750Ω以下
H	DC1~5V	2.5kΩ以上
J	DC0~10mV	10kΩ以上
K	DC0~100mV	100kΩ以上
L	DC0~1V	500Ω以上
N	DC0~5V	2.5kΩ以上
P	DC0~10V	5kΩ以上
R	DC±10V	5kΩ以上
S	上記以外 お問い合わせください 電流出力: 20mA以下 電圧出力: 10V以下	

電源電圧	
1	AC100V ± 10% (50/60Hz)
2	AC200V ± 10% (50/60Hz)
3	DC24V ± 10%
4	AC110V ± 10% (50/60Hz)
5	AC220V ± 10% (50/60Hz)

仕 様

入 力 信 号	交流電流(CT)、交流電圧(PT)
出 力 信 号	直流電流/電圧
基 準 精 度	±0.2%fs(23℃・正弦波にて)
入 力 損 失	電圧: 約1mA以下、電流: 約0.45VA以下
許 容 過 大 入 力	定格入力の1000% 5秒間(CT) 定格入力の200% 5秒間(PT)
応 答 時 間	500ms(0~90%)
出 力 リ ッ プ ル	0.25% (p-p) fs以下
定 格 周 波 数	45~65Hz
許 容 負 荷 抵 抗	電流出力: 出力端子間の電圧降下15V以下 電圧出力: 負荷電流2mA以下 ※出力1Vfs未満は1μA以下
ゼロ・スパン調整範囲	±20%fs(多回転トリマ)
使用温度湿度範囲	-5℃ ~ +55℃ 90%RH以下(非結露)
温度特性	±0.02%fs/℃
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上(DC500V)
耐 電 圧	入力-出力-電源各端子間相互 AC2000V 1分間 入力-出力-電源各端子間相互
消費電力(電流)	約4VA(AC)、約120mA(DC)
付 属 品	プロテクタ(CT変換器に標準装備)

外 形 寸 法

CTA, CTE : 117(H) × 51(W) × 126(D)mm
PTA, PTE : 97(H) × 51(W) × 126(D)mm

質 量

約400g

構 造

プラグイン(本体部とソケット部で構成)

結 線 部 位

ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)

ケース色・材質

アイボリー色・耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)


取 付 方 法

DINレール取付または壁面取付

外 形 図

CTA, CTE : 外形寸法図Ⅱ-3参照
PTA, PTE : 外形寸法図Ⅱ-1参照

端 子 配 列



No.	記号	内容
1	OUTPUT	+
2		-
3	INPUT	~
4		~
5	NC	空端子
6	NC	空端子
7	POWER	U(+)
8		V(-)

※プロテクタ
CT変換器に標準
装備